



GUÍA BASICA DE OPERACIÓN

La presente guía es solamente para que en actividades donde haya varios operadores aúnen criterios y todos tengan la misma mecánica de operación.

LLAMADO GENERAL

Opción 1:

CQ CQ CQ de... entregando contacto para el Certificado ...

Opción 2:

CQ CQ CQ de... entregando contacto para el Certificado ... organizado por ...

IMPORTANTE:

(Esta llamada dependiendo de cómo se escuche la banda o actividad que haya es aconsejable realizarla una sola vez, esperar uno segundos y repetirla. En caso de notar malas condiciones puede repetirse el llamado 2 o 3 veces, pero sin cansar en la espera al posible correspondiente generando que se vaya a buscar otra estación)

Manejo de Pile up:

Si en algún momento se juntan llamando más de una estación debe manejarse ese pile-up de forma ordenada para evitar sobremodulaciones y todos hablando al mismo tiempo.

La técnica es sencilla... Dejar que todos llamen e ir anotando partes de las señales distintivas que se puedan diferenciar.

Por ejemplo, supongamos que podemos diferenciar estas letras: 5IL, VYL, 6MH, 4E, 5MT ...

Cuando ya tenemos al menos unas 5 (o más) diferenciadas, comenzamos a llamarlas de acuerdo a esas letras **Y SOLAMENTE ATENDEMOS A QUIENES REPITA SU SD Y POSEAN ESAS LETRAS.**

De ahí en más irán llamando solamente esas estaciones. LU5ILA, LU1VYL, LU6MHT, LU4EG y LU5MT a los cuales de a uno iremos llamando, esperaremos su señal RS, le pasaremos su señal RS, agradecemos (con un simple “**gracias por participar**” alcanza y sobra) por el contacto e inmediatamente pasamos a llamar a la próxima estación.



En lo posible **los contactos deben ser cortos** de acuerdo a lo expuesto anteriormente. Eviten los saludos, explicaciones y demás cosas que hace que muchos que están en espera se aburran y cambien de frecuencia. Para el saludo tenemos el 73 o simplemente "chau gracias", para explicaciones lo mejor es pedirles que se remitan a www.lda.ar donde se encuentra toda la información del evento.

¡¡NO diga CONTACTO CONFIRMADO!!, que el mismo se "**confirma**" una vez subido ambos logs, simplemente si quiere diga "contacto registrado 73 o contacto ya en el log"

Adecuándonos a los nuevos tiempos de logs digitales y para que todos los contactos queden con la hora correcta **es imprescindible se utilice la hora UTC.**

TENER ESPECIAL CUIDADO QUE AL UTILIZAR LA HORA UTC a partir de las 21:00 cambia el DÍA en nuestro caso de Argentina ya que son **3 horas de diferencia**. Ejemplo: las 18:00 hora argentina son las 21:00 hora UTC

NO ES CONCURSO por lo que no debe intercambiarse ningún número de orden ni nada similar.

No perder tiempo en pasar ni aclarar la hora del contacto. Eso es obligación de cada corresponsal saber en qué hora del día vive. *Si no sabe qué hora es, se lo puede invitar a comprar un reloj económico para tener SIEMPRE en la estación.* No es nuestro problema si el corresponsal no cumple las normas básicas de la radio y deben tener en cuenta que los contactos luego subidos a los varios sistemas electrónicos **NO SE CONFIRMARÁN** si hay una diferencia horaria de + - 10 minutos en los logs.

Tener presente que en estos casos el contacto no es algo habitual del día a día donde podemos explayarnos mucho tiempo con cada corresponsal ya que si así fuera correríamos el riesgo que las estaciones se cansen de esperar que los atiendan y se vayan de la frecuencia.

IMPORTANTE

¿Cómo actuar ante interferencias?

Tener en cuenta que van a poner portadoras, van a insultar, van a decir cosas y ruidos varios y muy poco interesantes...

Cómo actuar? de la mejor manera, ni siquiera hacer un solo comentario del tema, seguir llamando sin darse por aludido, en tal caso, cambiar de frecuencia avisando que tienen mucho RUIDO DE LÍNEA o algo similar pero **JAMÁS** dar a entender que están molestas por eso.

En definitiva... matarlos con la indiferencia.

CONFIRMACIÓN DE LOS CONTACTOS Y QSL



Los contactos de cada estación deben subirse a Log de Argentina en su cuenta personal o bien a la del Radio Club en caso que se esté trabajando como operador/a del mismo.

Prestar especial atención a las estaciones que están móviles deben asentarse tal cual la estación nos dice, ejemplo: si LU4EG está operando móvil por ejemplo /D deberán asentarla como LU4EG/D.

Por lógica, todas las estaciones deben estar inscriptas en LdA, al subir sus contactos ya sea en forma manual como por archivo.adif las QSLs se generan solas y el sistema verifica la cantidad de estaciones a las que le corresponde el Certificado y se lo genera automáticamente para su descarga.

CONSEJO:

NO PARTICIPE PARA COMPETIR CON NADIE, MÁS QUE CON UNO MISMO.

APRENDER DE LOS ERRORES Y MEJORARLOS PARA PRÓXIMAS ACTIVIDADES.

¡TRABAJEN EN EQUIPO, ES LA MEJOR MANERA DE HACERLO AGRADABLE Y TENER ÉXITO!

() Recuerde que la importancia de trabajar sus logs en hora UTC(Universal Time Coordinated) es fundamentalmente evitar que un contacto no se confirme por diferencia horaria con el corresponsal. Si usted anota la hora argentina y su corresponsal en hora UTC habrá una diferencia horaria de 3 horas lo que hará que el QSO no se confirme.*